

PULSADOR INALAMBRICO RGB

Ref.: 88511



- Aplíquelo a un controlador de un solo color, color dual o RGB/ RGBW LED.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o más receptores.
- CR2032 alimentado por batería.
- Extraíble y se adhiere fácilmente a cualquier lugar, o se monta en la base del panel de uso en la pared

Pulsador inalámbrico RGB / Wireless RGB push button

Control <i>Input Signal</i>	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo <i>Working Current</i>	3VDC(AAAx2)
Tamaño <i>Size</i>	L86 x W86 x H14 mm
Distancia <i>Distance</i>	30M

Encendido / apagado: pulse brevemente para encender o apagar la luz, mantenga pulsado 1-6s para ajustar el brillo de forma continua.
 Modo: Cambia el modo dinámico. Pulse brevemente el siguiente modo de ejecución, mantenga pulsado 2s run mode-cycle.

